

Inbetriebnahme **myPOS Ultra** mit kassello

1. Gerät einschalten

Den Schalter **links am Gerät** betätigen.

2. WLAN wählen

Einfach Dein WLAN auswählen und verbinden.

3. Sprache wählen

Sprache einstellen – fertig.

4. Gerät mit dem myPOS-Konto verknüpfen

- Ein **QR-Code** erscheint am Bildschirm des Terminals.
- Mit dem **Handy scannen**.
- Dafür muss:
 - die **myPOS App** auf dem Handy installiert sein und
 - ein **bestehendes Händlerkonto** vorhanden sein.
- Den **Link am Handy öffnen** – dieser führt direkt ins Händlerkonto.
- Das Gerät wird automatisch mit dem Konto verknüpft.
- **Händlervereinbarung akzeptieren** und auf „**Aktivieren**“ tippen.
- Danach „**zum Gerät**“ wählen.

Am myPOS Ultra erscheint nun die Meldung: „**Ihr Terminal wurde aktiviert.**“

✓ Die Aktivierung ist abgeschlossen.

5. Software-Update prüfen

- Im Menü **Einstellungen** → **Softwareupdate**
- Nach Updates suchen und ggf. installieren.

6. kassello App installieren

- **App Market** öffnen
- Unter **Kategorie „Business“** nach **kassello** suchen und installieren
- **kassello öffnen**, mit deinen Zugangsdaten anmelden – fertig!

Der integrierte Drucker wird automatisch erkannt.

Falls nicht:

kassello App → **Einstellungen** → **Drucker** → „**myPOS Ultra**“ auswählen.

Unterwegs mit dem myPOS Ultra

Das mitgelieferte Datenvolumen reicht **nicht** aus für Kartenzahlungen + kassello App. Du hast drei Möglichkeiten:

- Eine andere **SIM-Karte mit mind. 1 GB Datenvolumen** verwenden (myPOS-SIM einfach austauschen)
- Einen **Handy-Hotspot** einrichten
- Mit einem **WLAN** verbinden

SIM-Karten-Einstellungen:

- Menüleiste am oberen Rand nach unten ziehen
- Icon für mobile Daten **länger gedrückt halten**
- Im Menü den gewünschten **SIM-Steckplatz** auswählen und aktivieren

Wichtige Hinweise zum Akku & Laden

- Nur mit dem **mitgelieferten Ladekabel** oder einem **Handy-Ladekabel** laden. **Keine Datenkabel verwenden!** → Das Gerät kann sonst in einen Sicherheitsmodus wechseln und ist nicht mehr funktionsfähig.
- Der Drucker funktioniert nur bei **mindestens 5% Akkustand**.

Vorsicht bei Auto-Ladestationen

- **Keine induktiven Ladestationen** verwenden!
- **Nicht auf integrierte Ladeschalen legen** (z. B. bei Tesla).
→ Auch hier kann das Gerät in den Sicherheitsmodus wechseln und lässt sich dann nicht mehr aktivieren.